

USKVMPD 言語コード設定

本製品は、出荷検査時に **Sun 英語キーボード設定** にしておりますので、USKVMPD を SUN サーバへ接続する際には、ご使用のキーボードに合わせて言語コードの設定を行って下さい。

言語コードの設定方法

1. USKVMPD を Sun サーバに接続します。
2. USKVMPD に UTP ケーブルを使用して、Paragon に接続します。UST1 には Sun のキーボード・マウスを接続します。
3. Sun サーバの電源を入れ、OS を起動します。
4. Sun のテキストエディターを開きます。
5. 左側の **Ctrl** キーとテンキーパッドの **Del(.)** キーを押すと、下記のメッセージが表示され、キーボード右上の3つのLEDが点滅します。

Raritan computer, inc,
Current keyboard layout code 22h us5 Unix

6. キーボードと同じ言語コードを入力して、**Enter** キーを押します。下記のメッセージが表示され、設定が変更されます。

Current keyboard layout code 31h japan5

Setup end

7. 言語設定を終了する場合は **Esc** キーを押し、言語設定モードを終了します。訂正する場合は、ステップ5に戻り言語コードを入力します。
8. 設定を有効にするには再起動が必要です。

言語設定コード表:

言語	コード	言語	コード
US5(アメリカ)	21	Koria5(韓国)	2F
US 5 UNIX (標準)	22	Taiwan5(台湾)	30
France5(フランス)	23	Japan5(日本)	31
Denmark5(デンマーク)	24	Canada5(カナダ)	32
Germany5(ドイツ)	25	Hungary5(ハンガリー)	33
Ly5(イタリア)	26	Poland5(ポーランド)	34
Netherland5(オランダ)	27	Czech5(チェコ)	35
Norway5(ノルウェイ)	28	Russia5(ロシア)	36
Portgal5(ポルトガル)	29	Latvia5(ラトビア)	37
Spain5(スペイン)	2A	Turkey5(トルコ)	38
Sweden5(スウェーデン)	2B	Greece5(ギリシャ)	39
Switzer Fr5(スイス)	2C	Estonia5(エストニア)	3A
Switzer Gr5(スイス)	2D	Lithuania5(リトアニア)	3B
UK5(イギリス)	2E	Canada Fr5 Tbit5(カナダ)	3F

注) USKVMPD をお使い頂く際には、映像出力を**セパレート出力**に設定して下さい。コンポジット出力の場合にはモニタには映像が表示されません。